

Ficha técnica del producto

Especificaciones



contactor coil, TeSys D LX1D, 110 V AC 50/60 Hz

LX1D4F7

⚠ Discontinuado el: 23 ene. 2021

⚠ Discontinuado

Principal

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gama | TeSys |
| Tipo De Producto O Componente | Bobina de contactor |
| Compatibilidad De Gama | TeSys TeSys D LC1D conector |
| Tipo De Circuito De Control | CA |
| Tipo De La Bobina | AC 50/60 Hz |
| [Uc] Control Circuit Voltage | 110 V CA 50/60 Hz |

Complementario

| | |
|--|--------------------------|
| Límites De Tensión Del Circuito De Control | 0.8...1.1 Uc (at <55 °C) |
| Consumo A La Llamada En Va | 100 VA 50/60 Hz |
| Consumo De Mantenimiento En Va | 8.5 VA 50/60 Hz |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1 | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 8 cm |
| Paquete 1 Ancho | 3.7 cm |
| Paquete 1 Longitud | 5.3 cm |
| Paquete 1 Peso | 95 g |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor